

# Conqueror Pro

1000 VA / 2000 VA / 3000 VA

- Doble Conversión Real
- Factor de potencia de salida 0,9
- Compatible con generador
- Modo ECO
- Interfaz de comunicación RS232 y USB
- Compatible con banco de baterías.
- Slot para SNMP (Opcional)



La **Serie Conqueror Pro** con tecnología online, ofrece protección continua en todo tipo de entornos. Ideal para la alimentación de cargas críticas, proporcionará una protección total ante perturbaciones en la red eléctrica. La **pantalla LCD** proporciona información precisa en tiempo real.

Los modelos con SNMP permiten la monitorización y control remoto vía web. La **pantalla LCD** proporciona información precisa en tiempo real. Los modelos con SNMP permiten la monitorización y control remoto vía web.



PHASAK®	Potencia	Capacidad	Baterías	Peso	Alto	Ancho	Fondo	Conexiones
<b>PH 8010</b>	1000 VA	900 W	2x 12V/9Ah	9.8	220	145	282	3x Schuko, USB HID, RS232, SNMP (Opc)
<b>PH 8020</b>	2000 VA	1800 W	4x 12V/9Ah	17	220	142	397	3x Schuko, USB HID, RS232, SNMP (Opc)
<b>PH 8030</b>	3000 VA	2700 W	6x 12V/9Ah	27.6	319	190	421	3x Schuko, USB HID, RS232, SNMP (Opc)



La **Serie Conqueror Pro** con tecnología online, ofrece protección continua en todo tipo de entornos. Ideal para la alimentación de cargas críticas, proporcionará una protección total contra todo tipo de perturbaciones en la red eléctrica.

La pantalla LCD proporciona información precisa en tiempo real. Los modelos con SNMP permiten la monitorización y control remoto vía web.

## Ficha Técnica

Referencia	PH 8010	PH 8020	PH 8030
Potencia	1000 VA / 900 W	2000 VA / 1800 W	3000 VA / 2700 W
<b>Entrada</b>			
Voltaje Nominal	110 / 115 / 120 / 127 Vac		
Rango de Voltaje	60 ~ 145 Vac		
Frecuencia	40 Hz ~ 70 Hz		
Factor de Potencia	≥ 0.95 @ Voltaje nominal (100% de carga)		
<b>Salida</b>			
Voltaje Nominal	110 / 115 / 120 / 127 Vac		
Frecuencia (Sincronizada)	47 ~ 53 Hz		
Frecuencia (Batería)	50 Hz ± 0.5 Hz		
Valor corriente de cresta	3:1		
Forma de onda (bat.)	Sinosoidal pura		
Tiempo de Transfer. (AC / BYPASS)	Cero / 4 ms		
Eficiencia Modo CA / Batería	88 % / 83 %	89 % / 85 %	90 % / 88 %
<b>Batería</b>			
Cantidad / Tipo / N°	2x 12V / 9Ah	4x 12V / 9Ah	6x 12V / 9Ah
Tiempo de carga (90%)	4 h	4 h	4h
<b>Indicadores</b>			
Display / Alarmas	LCD / Modo Batería (cada 4 s), batería baja (cada 1 s), sobrecarga (cada 0.5 s), fallo interno (sonido continuo)		
<b>Características</b>			
Dimensiones (WxHxD)	282 x 145 x 220	397 x 145 x 220	421 x 190 x 318
Peso (Kg)	9.8	17.0	27.6
Humedad de funcionamiento	0 – 50 % sin condensación		
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C		
<i>Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. PHASAK® derechos registrados.</i>			